

Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. Kérjük, hogy olvassa el figyelmesen a használati utasítást, mielőtt a berendezést üzembe helyezi.

1. Fehér lámpabúra (izzó: E14 foglalatban, max. 60W)
2. Földelt kimeneti csatlakozó aljzat - 230V 10(16)A
3. Oldalsó rögzítőcsavarok
4. Talapzati rögzítőcsavarok (2 db Ø8mm-es tipli, 2 db 4mm-es rögzítőcsavar)
5. Alumínium festett lámpatest
6. Ø 3mm-es rögzítőcsavar a lámpabúrához

Üzembehelyezés:

Figyelem: A kerti lámpa család elektromos üzembe helyezését csak erre feljogosított szakember végezheti.


Figyelem: Az elektromos elosztószekrényben a kerti lámpa elé egy 16A-es biztosítékot és kismegszakítót kell bekötni.

Izzócseréhez (a csomagolás nem tartalmazza) távolítsuk el a lámpa zárófedelét (1), miután a lámpatest oldalán lévő biztosítócsavarokat (3) kicsavartuk.

Az üzembe helyezéshez NY 5 × 1,5 mm²-es földkábel használata javasolt. A földkábel kb. 200 mm-el nyúljon túl a talapzaton. A kábelezésnél hozzáférhetünk a sorkapocshoz, ha a két talpazati rögzítőcsavart (3) eltávolítjuk. Ezek után a sorkapocs a rögzítőlemezzel együtt kihúzható. Az oszlopot beton vagy kőalaphoz rögzítjük a két mellékelt csavar (4) és tipli segítségével. Az üzembe helyezés folyamán fennmaradó kábelszakaszt óvatosan bújtsa el a lámpa oszlopában.

Elektromos vizsgálat, érintésvédelem

Elektromos berendezéseket az ide vonatkozó szabványok szerint kell karbantartani. Az ismételt méréseket a VDE0105 szabvány szerint kell végrehajtani. A kerti lámpa családot ne helyezzük üzembe áradással veszélyeztetett területen. A konnektorra csatlakoztatható max. teljesítmény 3500W.



Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. Kérjük, hogy olvassa el figyelmesen a használati utasítást, mielőtt a berendezést üzembe helyezi.

7. Fehér lámpabúra (izzó: E14 foglalatban, max. 60W)
8. Földelt kimeneti csatlakozó aljzat - 230V 10(16)A
9. Oldalsó rögzítőcsavarok
10. Talpazati rögzítőcsavarok (2 db Ø8mm-es tipli, 2 db 4mm-es rögzítőcsavar)
11. Alumínium festett lámpatest
12. Ø 3mm-es rögzítőcsavar a lámpabúrához

Üzembehelyezés:

Figyelem: A kerti lámpa család elektromos üzembe helyezését csak erre feljogosított szakember végezheti.

Figyelem: Az elektromos elosztószekrényben a kerti lámpa elé egy 16A-es biztosítékot és kismegszakítót kell bekötni.

Izzócseréhez (a csomagolás nem tartalmazza) távolítsuk el a lámpa zárófedelét (1), miután a lámpatest oldalán lévő biztosítócsavarokat (3) kicsavartuk.

Az üzembe helyezéshez NY 5 × 1,5 mm²-es földkábel használata javasolt. A földkábel kb. 200 mm-el nyúljon túl a talapzaton. A kábelezésnél hozzáférhetünk a sorkapocshoz, ha a két talpazati rögzítőcsavart (3) eltávolítjuk. Ezek után a sorkapocs a rögzítőlemezzel együtt kihúzható. Az oszlopot beton vagy kőalaphoz rögzítjük a két mellékelt csavar (4) és tipli segítségével. Az üzembe helyezés folyamán fennmaradó kábelszakaszt óvatosan bújtsa el a lámpa oszlopában.

Elektromos vizsgálat, érintésvédelem

Elektromos berendezéseket az ide vonatkozó szabványok szerint kell karbantartani. Az ismételt méréseket a VDE0105 szabvány szerint kell végrehajtani. A kerti lámpa családot ne helyezzük üzembe áradással veszélyeztetett területen. A konnektorra csatlakoztatható max. teljesítmény 3500W.

